

Serratura di controllo elettrico con carta TM

1.Installazione: Nessuna distinzione tra destra e sinistra, dentro e fuori dalla porta

2. Alimentatore:

AC 110V INPUT / 220V, 1000MA USCITA DC9V-12V, rosso è positivo, il nero è un terreno.

3.Remote alimentatore di controllo:

AC 110V INPUT / 220V, 1000MA USCITA DC9V-12V, Red è DC12V positivo, il nero è DC12V terra, il blu è il segnale di controllo positivo, il bianco è a terra del segnale di controllo.

4.Predefinito impostazione maniglia a distanza di adattatore di alimentazione a distanza è di due pezzi.

5.Nota: ogni serratura con chiavi 3pcs TM, 3pcs chiavi meccaniche.

6.Applica per ufficio, condomini, controllo degli accessi, magazzini, case, scuole, noleggio e in altri luoghi

| | |
|---------------------------|---|
| Adatto per | porta a vetri, porta di legno, porta a prova di fuoco |
| Corpo | 200Lx34Wx42H (mm) |
| Frontalino | 200L x 34W x 3H (mm) |
| Piastra di copertura | 210L x 42W x 0.8H (mm) |
| Accessorio magnetico | 90L x 24W x 3H (mm) |
| Diametro del cilindro | 15,5 millimetri |
| Serratura pin Lunghezza | 15,0 + 1,0 millimetri |
| Tensione di ingresso | DC12V / 24V |
| Corrente di avviamento | DC0.9La |
| Corrente di funzionamento | 0.3A |
| Tempo di ritardo | 0 ~ 9 secondi |



