

Functie Inleiding	
Conventionele Functie	off-line werken; real-time toezicht; weergave van foto's; massaopslag; flexibele gebruikers privileges instellen; afstandsbediening te ontgrendelen; multi-user toezicht; snelle instelling, handige controle en query; herzienbare en afdrukbaar rapport vorm; rapport vorm; rapport kan geëxporteerd worden naar Excel-bestand; card + wachtwoord ontgrendeling; alarm voor lange tijd unclosing; alarm voor ongeldige kaart vegen; eerste kaart ontgrendelen alarm voor illegale breuk in, het ontsluiten van het op bepaalde tijd; e-kaart, patrouille, vergadering, const maaltijd etc.
Professionele functie	voor professionele gebruikers, zoals bank, contant huis-, telecom-station, voeding station, de gevangenis en plice station: interface vergrendeling; intimidatie alarm; geïntegreerde brand-controle, anti-passback en anti-staart; elkaar grijpende, multi-card ontgrendeling; nood dubbele vergrendeling; in de deur populatie controle; ontsluiten op basis van interne en externe validatie.
alles-in-een-card management systeem	Normal shift en multi-verschuift dagonderwijs management systeem; vaste rantsoen eet management systeem; vergadering bijwonen management systeem; online patrouille management systeem en alarm management systeem.
Parameter	
Mededeling	TCP / IP
Engels Software gefundeerde database:	SQL
Beschrijving	Controle 1 deur, in en uit de deur door met kaart, of neem door met kaart en stap uit de deur door de knop
Stroomvoorziening	12VDC; 4-7A
Verbruik van Circuit Board	Minder dan 100mA
Input Formaat van Reader	Wiegand 26/34 bit (Alle kaartlezer met compatibele protocol)
Hoeveelheid Lezers	4 stuks
Deur Controlled	2
Deuropening tijdsinstelling uitbreiding	1-600 seconden (instelbaar)
Max q 'ty van de controller	Onbeperkt
Operatie Temperatuur	-40degree ~ 70degree
Operatie Vochtigheid	10-90% RH, geen condensatie
Q 'ty van gebruikers	20.000 gebruikers
Q 'ty van Event Buffers (offline)	100.000 Event Buffers
Stroomonderbreking beschermingsmaatregel	High Speed Memory, Records nooit verliezen
Max Afstand van Reader Controller	100M (suggestie afstand 80M)
Maximale afstand tussen Controllers	Afhangen van netwerkbereik
Collocaties	PCB boord, case, power, power line, seriële poort communicatielijn, software, handleiding, certificaat, sleutel (2 stuks), karton
Alarm voor lange tijd open deur, ilegal pauze in, intimideren	Ja

Brand en alarmaaneenschakeling	Als er geen verbinding met de uitbreidingskaart, heeft alleen software-interface alarm, en rijden de computer luidspreker. Indien aangesloten met uitbreidingskaart, is in staat om het alarm door de hardware, indien aangesloten met versterkte uitbreidingskaart, dan is in staat om beveiliging alarm
--------------------------------	---