

مناطق لوحة التحكم إنذار الحريق التقليدية 4

المواصفات

AC * الطاقة

هرتز، 2.0 أمبير. 50 VAC، 270 ~ 90 -

مم. (2 مع عزل 600 فولت 2.0 AWG) - حجم الأسلاك: الحد الأدنى 14

* BATTERY

بطاريات الرصاص الحمضية مختومة فقط. -

أمبير ل 0.8 @ VDC - الحد الأقصى لدائرة الشحن: 27.6

تهمة شقة العادي.

AH- الحد الأقصى لقدرة الشاحن البطارية: البطارية 18

البطاريات في مجلس الوزراء. أكبر AH ملاحظة: يمكن أن يضم اثنين 4

بطاريات تتطلب مربع بطارية منفصل.

النظام: 3.0 أمبير. 7 * مجموع الطاقة 24

* الأجهزة الإخطار (إشارة) الطاقة: 2.5 أمبير.

أمبير (قابلة للتوسيع إلى 2.5 1.25 NAC: * الحد الأقصى الحالي في

الأمبير).

* الحد الأقصى لقدرة شحن البطارية: 18 هـ.

المخرجات مساعدة

أربع أسلاك الكهرباء كاشف الدخان @ 500 مللي أمبير. * Resettable

مللي أمبير. 500 @ resettable * قوة غير

NACS ملاحظة: المجموع الحالي لمخرجات الطاقة المساعدة واثنين من

يجب أن لا يتجاوز 3.0 أمبير. .

إنذار، المشكلة والتبديلات الإشرافية، C- * لا يتجزأ نموذج

مقاوم)، 2.0 أمبير @ 30 VDC في تصنيف: 2.0 أمبير @ 30

VAC (مقاوم).

CK1000
FIRE ALARM CONTROL PANEL

AC Power Fire Alarm Zone Deletion Sound1
 Battery Fault Sound Deletion Sound2
 Mute Supervisory Manual Sound3
 Silence Activate Automatic Sound4

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone9
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone10
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone11
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone12
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone13
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone14
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone15
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Zone16

 **CONVOY**