

لثقب الباب عارض اللاسلكية تليفون الباب نظام الأمن أتمتة المنزل inchكاميرا 7 PY-V8501-B

تطبيقات واسعة مثل الغلل والشقق السكنية والمكاتب، والفنادق، والمباني العامة، الخ

الميزات:

بدون كتلة وقوية مضادة للتدخل. metersتعمل، العمل عن بعد حول 400GHZتردد 2.4
TFT. 7 "شاشة ملونة

0.3Megaبيكسل

واضحة للرؤية الليلية يمكن التقاط صورة في بيئة منخفضة الإضاءة.

المراقبة، وفتح لاسلكي، حر اليدين الدعوة والحديث.

درع المطر للكاميرا في الهواء الطلق.

12 ألحان وتر لخياراتك.

ويمكن رصد داخلي التقاط الصور تلقائيا وتخزين ما يصل إلى 130 الصور مع التاريخ والوقت.

هي استبدال وقابلة للشحن. J-5BL بطارية

اللاسلكية سيطرة فتح تدعم السلطة وخارج السلطة وضع فتح.

رصد يمكن أن تعلق على الحائط، مجلس الوزراء، أو أن يكون مكان على طاولة، طاولة، الخ

الوقت يظهر على الشاشة.

الوقت والسطوع وحجم الحديث قابلة للتعديل.

مفتاح اللمس الحساسة.

كاميرا واحدة في الهواء الطلق تدعم ما يصل إلى 3 مراقبين في الأماكن المغلقة أو في الأماكن المغلقة واحد الكاميرات دعم ما يصل إلى 3 كاميرات في الأماكن المغلقة

المواصفات الفنية:

مراقب داخلي:

TFT LCD "الشاشة: 7

dBm الحساسية: 90

IMA العمل الحالي: 250

3.7V / 30-20ImA الاستعداد الحالية: 20

البطارية: بطارية ليثيوم قابلة للشحن

1250mAh قدرة البطارية:

120H زمن الانتظار:

AC100 ~ 240V, 50 / 60HZ: محول الإدخال

DC5V / 1A: خرج محول

الاتحاد الافريقي المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي US: نوع محول

المواد: البلاستيك

27 * 130 * 235IMM البعد: البعد:

كاميرا في الهواء الطلق:

2483.5 ~ 2402MHz معدل العمل:

20 ~ 16dBm نقل الطاقة:

1/3 CMOS OV7725 "الكاميرا:

300 الحالي العمل الحالي:

30 ~ 20IMA الاستعداد الحالية:

البطارية: بطارية ليثيوم قابلة للشحن

1250mAh قدرة البطارية:

زمن الانتظار: 2 أشهر

AC100 ~ 240V, 50 / 60HZ: محول الإدخال

DC5V / 1.0A: خرج محول

الاتحاد الافريقي المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي US: نوع محول

حزمة تشمل ما يلي:

- 1 * كاميرا في الهواء الطلق
- 1 * رصد داخلي
- للكاميرا في الهواء الطلق AC 1 * محول
- لجهاز داخلي AC 1 * محول
- 2 * بطارية قابلة للشحن
- 1 * حقيبة مسامير
- كابل 1 * 3 دبوس
- 1 * دليل المستخدم