TM قفل التحكم الكهربائي مع بطاقة
1.التركيب: لا فرق بين اليسار واليمين، داخل وخارج الباب
2. محول الطاقة:
AC 110V / 220V INPUT، DC9V-12V 1000MA OUTPUT، الأحمر هو إيجابي، الأسود هو الأرض.
3.جهاز التحكم عن بعد محول الطاقة:
AC 110V / 220V INPUT، DC9V-12V 1000MA OUTPUT، الأحمر هو DC12V إيجابية، الأسود هو DC12V الأرض والأزرق هو إشارة التحكم الإيجابي، والأبيض هو التحكم الأرضي الإشارة.
4.الافتراضي الإعداد مقبض عن بعد من محول الطاقة البعيد قطعتين.
5.3 ملاحظة: كل قفل مع مفاتيح مل 3 pcs TM، 3 مل pcsمفاتيح ميكانيكية.
6.تنطبق على المكتب، والمجمعات السكنية، ومراقبة الدخول والمستودعات والبيوت والمدارس واستئجار وأماكن أخرى

| | |
|---|---|
| مناسبة لل | زجاج الباب، باب خشبي، باب مضادة للحريق |
| هيئة | 200Lx34Wx42H (مم) |
| لوحة الوجه | 200L × × 34W 3H (مم) |
| تغطي لوحة | 210L × 42W × 0.8H (مم) |
| ملحق المغناطيسي | 90L × 24W × 3H (مم) |
| اسطوانة قطرها | 15.5mm |
| قفل طول دبوس | 15.0 + 1.0mm رسم |
| إدخال التيار الكهربائي | DC12V / 24V |
| تيار البدء | DC0.9A |
| العمل الحالي | 0.3A |
| تأخير الوقت | 0 ~ 9seconds |