Panel de control de alarma de incendio convencional de 16 zonas

* De cuatro a dieciséis Estilo B (Clase B) circuitos de iniciación de dispositivos (IDC).
* Todas las zonas aceptan detectores de humo de dos cables y los dispositivos de contacto normalmente abiertos.
* Zonas 1-16 configuran como zonas de alarma general.
* Todos los circuitos son supervisados y con limitación de energía, cumpliendo con los últimos requisitos ULC utilizando la tecnología sin fusibles.
* Dos, Estilo Y (Clase B) Aparato de Notificación (señal) Circuitos integrados (NAC).
* NAC pueden ser programados: Silenciable. No Silenciable.
* (Programa de 5 a 20 minutos) Auto-Silencio.
* 1,25 amperios de potencia NAC.
* 3.0 amperios de potencia total del sistema.
* Alarma, Problema y estándar relé de Supervisión, Form-C.
* Operación de 24 voltios.
* Cuatro hilos Reajustable poder detector de humo @ 500 mA.
* La potencia no reajustable @ 500 mA.
* Cargador de batería integral capaz de cargar hasta 18 AH baterías (pilas de más de 4 AH requiere el uso de la caja posterior de la batería externa, o ULC equivalente).
* Un hombre programable ras de prueba para la prueba audible o silenciosa.
* Desactivar / Activar el control por IDC.
* Protección contra polaridad inversa.
* Botones de control:
  Modo / Prueba / ACK (acuse de recibo) Silencio de alarma / Reset

CK1000
FIRE ALARM CONTROL PANEL
AC Power
Fire Alarm
Zone Disable
Sound1
Battery
Fault
Sound2
Mute
Supervisory
Manual
Sound3
Silence
Activate
Automatic
Sound4
Zone1
Zone2
Zone3
Zone4
Zone5
Zone6
Zone7
Zone8
Zone9
Zone10
Zone11
Zone12
Zone13
Zone14
Zone15
Zone16
Silence
Mute
Test
Reset
Mode
CONVOY