

Introducción de la función	
Función convencional	operación fuera de línea; supervisión en tiempo real; exhibición de la foto; de almacenamiento masivo; configuración de privilegios de usuario flexible; desbloqueo remoto; supervisión multiusuario; ajuste rápido; comprobación y pregunta convenientes; formulario de informe revisable e imprimible; formulario de informe; el informe se puede exportar para sobresalir el archivo; tarjeta + contraseña de desbloqueo; alarma durante largo tiempo unclosing; alarma para la tarjeta inválida que birla; primer abrir de la tarjeta; alarma para la rotura ilegal adentro; abrir en el tiempo definido; e-mapa, patrulla, reunión, comida const etc.
Función profesional	para los usuarios profesionales tales como banco, casa del efectivo, estación de telecomunicaciones, la estación de suministro de energía, la cárcel y la estación de plice: fijación del interfaz; alarma de la intimidación; control de tiro; anti-passback y anti-cola; enclavamiento; desbloqueo multi-tarjeta; emergencia doble bloqueo; en la puerta de cheques población; desbloqueo basado en la validación interna y externa.
todo-en-uno-tarjeta del sistema de gestión	cambio nomal y sistema de gestión de la atención del tiempo de múltiples cambios; sistema de gestión de comedor ración fija; el cumplimiento de sistema de gestión de la asistencia; sistema de gestión en línea de patrulla y sistema de gestión de alarmas de seguridad.
Parámetro	
Comunicación	TCP / IP
Inglés Software Base de datos defendible:	SQL
Descripción	Control 1 puerta, entrar y salir de la puerta con tarjeta de deslizar, o ponerse en con tarjeta de deslizar la puerta y salir por el botón
Fuente De Alimentación	12VDC; 4-7A
Consumo de energía de la placa de circuito	Menos de 100 mA
Formato de la entrada del lector	Wiegand 26/34 bits (todo el lector de tarjetas con protocolo compatible)
Cantidad de lectores	4 piezas
Puerta controlada	2
Puerta tiempo de apertura se extiende ajuste	1-600 segundos (ajustable)
Max q 'ty de regulador	Ilimitado
Temperatura de la operación	-40degree ~ 70degree
Humedad de la operación	10-90% de humedad relativa, sin condensación
Ty Q 'de los usuarios	20.000 usuarios
Ty Q 'de almacenadores intermediarios del acontecimiento (fuera de línea)	100.000 almacenadores intermediarios del acontecimiento
Interrupción de la alimentación medida de protección	Memoria de alta velocidad, expedientes nunca pierde
Distancia máxima del lector al regulador	100M (sugerencia distancia 80M)
Distancia máxima entre los controladores	Dependerá de alcance de la red

Colocaciones	Placa PCB, así, poder, línea eléctrica, línea de comunicación serial puerto, software, manual, certificado, clave (2pcs), cartón
Alarma para puerta mucho tiempo abierta, rotura ilegal adentro, intimida	Sí
Alarma de incendio y vinculación	Si no hay conexión con la tarjeta de expansión, sólo tiene alarma de la interfaz, y conducir el altavoz de la computadora. Si está conectado con la tarjeta de expansión, puede alarmar por el hardware, si está conectado con el tablero de extensión consolidado, entonces es capaz de alarma de seguridad