

## 4 zonas del panel de control de alarma de incendios convencional

### ESPECIFICACIONES

#### \* CORRIENTE ALTERNA

- 90 ~ 270 VAC, 50 Hz, 2.0 amperios.
- Tamaño del cable: mínimo 14 AWG (2.0 mm<sup>2</sup>) con aislamiento de 600 voltios.

#### \* BATERÍA

- Sólo las baterías de plomo-ácido selladas.
- Circuito de carga máxima: 27.6VDC @ 0.8 amperios para cargo fijo normal.
- Número máximo cargador de batería: batería de 18AH.

NOTA: dos 4AH baterías pueden ser alojados en el gabinete. Ampliar baterías requieren una caja de batería independiente.

\* Potencia total 24 V del sistema: 3.0 amperios.

\* Aparato Notificación (señal) de potencia: 2,5 amperios.

\* Corriente máxima por NAC: 1.25 amperios (ampliable a 2,5 amperios).

\* Capacidad de carga de la batería máxima: 18 AH.

#### Salidas auxiliares

\* Cuatro hilos Reajutable poder detector de humo @ 500 mA.

\* La potencia no reajutable @ 500 mA.

NOTA: La corriente total de las salidas auxiliares de energía y dos NACs no debe superar los 3,0 amperios. .

\* Integral Form-C alarma, problema y relés de supervisión, clasificado en: 2.0 amperios @ 30 VCD (resistiva), 2.0 amperios @ 30 VAC (resistiva).

**CK1000**  
**FIRE ALARM CONTROL PANEL**

AC Power    Fire Alarm    Zone Deletion    Sound1  
 Battery    Fault    Sound Deletion    Sound2  
 Mute    Supervisory    Manual    Sound3  
 Silence    Activate    Automatic    Sound4

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone9
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone10
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone11
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone12
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone13
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone14
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone15
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone16

          

 **CONVOY**