

4 zonas del panel de control de alarma de incendios convencional

ESPECIFICACIONES

* CORRIENTE ALTERNA

- 90 ~ 270 VAC, 50 Hz, 2.0 amperios.
- Tamaño del cable: mínimo 14 AWG (2.0 mm²) con aislamiento de 600 voltios.

* BATERÍA

- Sólo las baterías de plomo-ácido selladas.
- Circuito de carga máxima: 27.6VDC @ 0.8 amperios para cargo fijo normal.
- Número máximo cargador de batería: batería de 18AH.

NOTA: dos 4AH baterías pueden ser alojados en el gabinete. Ampliar baterías requieren una caja de batería independiente.

* Potencia total 24 V del sistema: 3.0 amperios.

* Aparato Notificación (señal) de potencia: 2,5 amperios.

* Corriente máxima por NAC: 1.25 amperios (ampliable a 2,5 amperios).

* Capacidad de carga de la batería máxima: 18 AH.

Salidas auxiliares

* Cuatro hilos Reajutable poder detector de humo @ 500 mA.

* La potencia no reajutable @ 500 mA.


NOTA: La corriente total de las salidas auxiliares de energía y dos NACs no debe superar los 3,0 amperios. .

* Integral Form-C alarma, problema y relés de supervisión, clasificado en: 2.0 amperios @ 30 VCD (resistiva), 2.0 amperios @ 30 VAC (resistiva).

CK1000
FIRE ALARM CONTROL PANEL

AC Power Fire Alarm Zone Deletion Sound1
 Battery Fault Sound Deletion Sound2
 Mute Supervisory Manual Sound3
 Silence Activate Automatic Sound4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone9
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone11
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone12
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone13
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone14
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone15
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone16

 **CONVOY**