Cámara 7inch Peephole de la puerta de teléfono inalámbrico de Seguridad Home Automation System
PY-V8501-B

Amplias aplicaciones tales como villas, apartamentos, oficinas, hoteles, edificios públicos, etc.

Características:
2,4 GHz de frecuencia de trabajo, la distancia de trabajo sobre 400meters sin bloque, antiinterferente robusto.
7 pantalla TFT a color ".
Cámara 0.3Mega pixel.
Visión de noche clara puede capturar imagen en el ambiente de baja iluminación.
Vigilancia, la radio abre, llamada manos libres y hablar.
Protección contra la lluvia para la cámara al aire libre.
12 melodías de acordes para sus opciones.
Monitor de interior puede tomar fotografías de forma automática y almacenar hasta 130 fotografías con la fecha y la hora.
Batería BL-5J es reemplazable y recargable.
Radio abre control soporta el encendido y apagado del modo de desbloqueo.
Monitor puede colgar en la pared, el gabinete, o ser lugar en el escritorio, mesa, etc.
Tiempo muestra en la pantalla.
El tiempo, el brillo y el volumen de la charla son ajustables.
Tecla táctil sensible.
Una cámara al aire libre soporta hasta 3 monitores de interior o una cámara interior soporta hasta 3 cámaras de interior

Parámetros técnicos:
Monitor de interior:
Pantalla: 7 "TFT LCD
Sensibilidad: 90dbm
Corriente de trabajo: 250mA
Corriente espera: 20-30mA / 3.7V
Batería: Batería de litio recargable
Capacidad de la batería: 1250mAh
Tiempo en espera: 120 h
Adaptador de entrada: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Salida del adaptador: DC 5V / 1A
Tipo de adaptador: US AU Reino Unido de la UE
Material: Plástico
Dimensiones: Dimensiones: 235 * 130 * 27 mm

Cámara al aire libre:
Tasa de trabajo: 2402 ~ 2483.5MHz
Potencia de transmisión: 16 ~ 20dBm
Cámara: 1/3 "CMOS OV7725
Corriente de trabajo: 300mA
Corriente espera: 20 ~ 30mA
Batería: Batería de litio recargable
Capacidad de la batería: 1250mAh
Tiempo en espera: 2 meses
Adaptador de entrada: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Salida del adaptador: DC 5V / 1.0A
Tipo de adaptador: US AU Reino Unido de la UE

El paquete incluye:
1 * Cámara al aire libre
1 * Monitor de interior
1 * Adaptador de CA para la cámara al aire libre
1 * Adaptador de CA para el monitor de interior
2 * batería recargable
1 * Tornillos bolsa
Cable 1 * 3 pines
1 * Manual del usuario