

Bloqueo de control eléctrico con tarjeta de TM

1.Instalación: No se distingue entre la izquierda y la derecha, dentro y fuera de la puerta

2. Adaptador de corriente:

AC 110V ENTRADA / 220V, DC9V-12V SALIDA 1000MA, Rojo es positivo, negro es la masa.

3.Remoto adaptador de corriente de control:

AC 110V ENTRADA / 220V, DC9V-12V SALIDA 1000MA, rojo es DC12V positivo, el negro es tierra DC12V, el azul es señal de control positivo, el blanco es tierra de señal de control.

4.Por defecto la configuración empuñadura para el mando del adaptador de alimentación a distancia es de dos piezas.

5.Nota: Cada cerradura con llaves 3pcs TM, 3pcs llaves mecánicas.

6.Aplicar a la oficina, bloques de apartamentos, control de accesos, almacenes, viviendas, escuelas, alquiler y otros lugares

Adecuado para

puerta de cristal, puerta de madera,
puerta a prueba de fuego

Cuerpo

200Lx34Wx42H (mm)

La placa frontal

200L x 34W x 3 H (mm)

Placa de cubierta

210L x 42W x 0,8 H (mm)

Accesorio magnético

90L x 24W x 3 H (mm)

Diámetro del cilindro

15.5mm

Bloquear longitud pin

15,0 + 1,0 mm

El voltaje de entrada

DC12V / 24V

Corriente de arranque

DC0.9La

Corriente de trabajo

0.3A

Tiempo de retardo

0 ~ 9 segundos



