

parámetros:

Comunicación	TCP / IP, el navegador Internet Explorer, APP
Los lectores controlados(Entrada y salida)	4 PIEZAS
puerta controlada relé:	4
Inglés Software soportable base de datos:	SQL
tiempo de apertura de la puerta que se extiende entorno	1-600 segundos (ajustable)
ty de regulador max q '	Ilimitado
Fuente de alimentación	12VDC; 4-7A
Consumo de energía de la tarjeta de circuitos	Menos de 100 mA
Formato de la entrada del lector	Wiegand 26/34 bit (Todo el lector de tarjetas con el protocolo compatible, como EM, IC etc,
Humedad de la operación	10-90% de humedad relativa, sin condensación
dad de los usuarios Q '	20.000 usuarios
dad de Evento Q '	Los tampones (fuera de línea) 100.000 almacenadores intermediarios del acontecimiento
Distancia máxima entre el controlador al PC:	Sin limites
Distancia máxima de la línea de autobús:	Depende de la Red
Distancia máxima (lector al controlador)	100 metros, sugieren un plazo de 80 metros
ty de regulador max q '	Ilimitado
El lector de tarjetas, sensor de puerta y el botón de línea:	líneas de la red
relaciones controlador	Cada uno funciona de manera independiente y mantiene su propia base de datos
entrada de alarma	programable
Software	Inglés
SDK	Disponible
PCB tamaño del tablero:	160mm * 106mm
Tamaño de la caja:	273mm * 228mm * 65mm