4 zones d'incendie conventionnelle du panneau de commande d'alarme

CARACTÉRISTIQUES
* POWER AC
- 90 ~ 270 VAC, 50 Hz, 2,0 ampères.
- Le calibre du fil: minimum 14 AWG (2,0 mm²) avec isolation de 600 volts.
* Batterie
- Batteries au plomb-acide scellées seulement.
- Circuit de charge maximale: 27.6VDC @ 0,8 ampères pour
redevance forfaitaire normale.
- Le nombre maximum de chargeur de batterie: 18AH.
REMARQUE: deux 4AH batteries peuvent être logés dans l'armoire. Agrandir
batteries nécessitent une boîte de batterie séparée.
* Total alimentation 24 V du système: 3,0 ampères.
* Notification appareil (signal) de puissance: 2,5 ampères.
* Courant maximum par CNA: 1,25 ampères (extensible à 2,5
ampères).
* La capacité de charge maximale de la batterie: 18 AH.
Sorties auxiliaires
* Réinitialisable quatre fils puissance de détecteur de fumée @ 500 mA.
* Alimentation non-remise à zéro @ 500 mA.
NOTE: Le courant total pour les sorties auxiliaires de puissance et deux CAN
ne doit pas dépasser 3,0 ampères. .
* Integral Form-C alarme, de panne et les relais de surveillance,
évalué à: 2,0 ampères @ 30 VDC (résistif), 2,0 ampères @ 30
VAC (résistif).

CK1000
FIRE ALARM CONTROL PANEL
AC Power
Battery
Mute
Silence
Fire Alarm
Fault
Supervisory
Activate
Manual
Automatic
Sound1
Sound2
Sound3
Sound4
Zone1
Zone2
Zone3
Zone4
Zone5
Zone6
Zone7
Zone8
Zone9
Zone10
Zone11
Zone12
Zone13
Zone14
Zone15
Zone16
Silence
Mute
Test
Reset
Mode
CONVOY