

## 8 fils Serrure électrique de contrôle d'accès

|  |  |
|--|--|
| Eserrure à pêne lectric Convient pour            | porte en verre, porte en bois, porte coupe-feu |
| Corps  | 200Lx34Wx42H (mm)                              |
| Têtière  | 200L × 34W × 3H (mm)                           |
| Plaque de recouvrement                           | 210L × 42W × 0,8 H (mm)                        |
| serrure à pêne électrique, accessoire magnétique | 90L x 24W × 3H (mm)                            |
| Diamètre du cylindre                             | 15.5mm   |
| Longueur goupille de verrouillage                | 15,0 + 1,0 mm                                  |
| Tension d'entrée                                 | DC12V / 24V                                    |
| Courant de démarrage                             | DC0.9A   |
| Courant de fonctionnement                        | 0.75A  |
| Temporisation                                    | 0 ~ 5 secondes                                 |
| Fail safe  | verrouillée lorsqu'il est excité               |
| eserrure à pêne lectric                          | Faible courant opérationnel et de veille       |



