Adressable intelligent module d'E / S

Le module d'entrée intelligente CFT-952 (module FT-952 pour faire court) est utilisé avec CFT-MN300, un panneau de commande d'alarme incendie de deux bus. Il peut être relié à un détecteur classique de fumée, un détecteur de chaleur classique, un point manuelle classique d'appel, une sirène / klaxon conventionnel et d'autres équipements. Après ledit équipement commence à fonctionner, le signal d'alarme sera envoyé par le module FT-952 sur le panneau de commande d'alarme d'incendie par un bus de signal pour donner une alarme incendie.

| | |
|---|---|
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine (continentale) |
| Marque | Proyu |
| Numéro de modèle | PY-CFT-952 |
| couleur | blanc |
| Usage | Alarme incendie |
| Mode de fonctionnement | Non polaire système à deux fils |
| Le courant de repos | & Lt; 0,5 mA (bus); & Lt; 6mA (ligne électrique) |
| Action actuel | & Lt; 2 mA (bus); & Lt; 15mA (ligne électrique) |
| Voyant de fonctionnement | L'indicateur de contrôle clignote une fois environ toutes les 12 secondes dans le statut de l'inspection ou rester allumé dans l'état de fonctionnement. |
| Température de fonctionnement | -10 ° C ~ 50 ° C |
| Rl'humidité élatif | ≤95% (40 ° C ± 2 ° C, sans condensation) |
| Charge Terminal | La résistance 4.7K |
| Dimensions extérieures | 86 × 86 × 40 (mm) |
| Poids | environ 119g |
| Norme exécutif | GB16806-2006 |