16 जोन पारंपरिक फायर अलार्म नियंत्रण कक्ष
* सोलह शैली बी (कक्षा बी) की शुरुआत डिवाइस सर्किट (IDCs) के लिए चार।
* सभी जोनों दो-तार धूम्रपान डिटेक्टरों और किसी भी सामान्य रूप से खुले संपर्क उपकरणों स्वीकार करते हैं।
* जोन 1-16 जनरल अलार्म क्षेत्रों के रूप में विन्यस्त।
* सभी सर्किट fuseless प्रौद्योगिकी का उपयोग नवीनतम ULC जरूरतों को पूरा करने, बिजली सीमित है और निगरानी कर रहे हैं।
* दो में निर्मित, शैली वाई (कक्षा बी) अधिसूचना उपकरण (सिग्नल) सर्किट (NACs)।
* NACs प्रोग्राम किया जा सकता है: Silenceable। गैर-Silenceable।
* ऑटो-साधना (कार्यक्रम 5 से 20 मिनट)।
* एनएसी शक्ति के 1.25 amps के।
* कुल प्रणाली बिजली की 3.0 amps के।
* अलार्म, मुसीबत और सुपरवाइजरी, फार्म-सी रिले मानक।
* 24 वोल्ट आपरेशन।
* 500 मा @ resettable चार-तार स्मोक डिटेक्टर शक्ति।
* 500 मा @ गैर resettable शक्ति।
* 18 एएच बैटरी को चार्ज करने में सक्षम इंटीग्रल बैटरी चार्जर (4 एएच से अधिक बैटरी बाहरी बैटरी backbox के उपयोग की आवश्यकता है, या ULC समकक्ष सूचीबद्ध)।
* मूक या श्रव्य परीक्षण के लिए एक आदमी चलना परीक्षण से प्रोग्राम।
* निष्क्रिय / आईडीसी के अनुसार नियंत्रण सक्षम करें।
* रिवर्स polarity संरक्षण।
* नियंत्रण बटन:
मोड / परीक्षण / एसीके (स्वीकार) अलार्म चुप्पी / रीसेट

CK1000
FIRE ALARM CONTROL PANEL
AC Power
Battery
Mute
Silence
Fire Alarm
Fault
Supervisory
Activate
Manual
Automatic
Sound1
Sound2
Sound3
Sound4
Zone1
Zone2
Zone3
Zone4
Zone5
Zone6
Zone7
Zone8
Zone9
Zone10
Zone11
Zone12
Zone13
Zone14
Zone15
Zone16
Silence
Mute
Test
Reset
Mode
CONVOY