

Serratura di controllo elettrico con carta TM

1.Installazione: Nessuna distinzione tra destra e sinistra, dentro e fuori dalla porta

2. Alimentatore:

AC 110V INPUT / 220V, 1000MA USCITA DC9V-12V, rosso è positivo, il nero è un terreno.

3.Remote alimentatore di controllo:

AC 110V INPUT / 220V, 1000MA USCITA DC9V-12V, Red è DC12V positivo, il nero è DC12V terra, il blu è il segnale di controllo positivo, il bianco è a terra del segnale di controllo.

4.Predefinito impostazione maniglia a distanza di adattatore di alimentazione a distanza è di due pezzi.

5.Nota: ogni serratura con chiavi 3pcs TM, 3pcs chiavi meccaniche.

6.Applica per ufficio, condomini, controllo degli accessi, magazzini, case, scuole, noleggio e in altri luoghi

Adatto per	porta a vetri, porta di legno, porta a prova di fuoco
Corpo	200Lx34Wx42H (mm)
Frontalino	200L x 34W x 3H (mm)
Piastra di copertura	210L x 42W x 0.8H (mm)
Accessorio magnetico	90L x 24W x 3H (mm)
Diametro del cilindro	15,5 millimetri
Serratura pin Lunghezza	15,0 + 1,0 millimetri
Tensione di ingresso	DC12V / 24V
Corrente di avviamento	DC0.9La
Corrente di funzionamento	0.3A
Tempo di ritardo	0 ~ 9 secondi



