parametri:

Jaranneur.	
Comunicazione	TCP / IP, browser IE, APP
I lettori controllati(dentro e fuori)	4PCS
porta controllata relè:	4
Inglese dati sostenibile del software:	SQL
tempo di apertura della porta che si estende impostazione	1-600 secondi (regolabile)
ty Max q 'di controllore	Illimitato
Alimentazione elettrica	12VDC; 4-7A
Consumo di circuito	Meno di 100mA
Formato di ingresso di Reader	Wiegand 26/34 bit (tutto il lettore di schede con il protocollo compatibile, come EM, IC, ecc,
Umidità di funzionamento	10-90% di umidità relativa, senza condensa
ty Q 'di utenti	20.000 utenti
ty Q 'di eventi	Buffer (offline) 100.000 amplificatori di evento
Max distanza tra controller al PC:	Senza limiti
Max distanza per la linea di autobus:	Dipende dalla rete
Distanza massima (Reader per Controller)	100 metri, suggeriscono entro 80 metri
ty Max q 'di controllore	Illimitato
Il lettore di schede, il sensore e il pulsante porta la linea:	linee di rete
relazioni del controllore	Ogni funziona in modo indipendente e mantiene il proprio database
ingresso allarme	programmabile
Software	Inglese
SDK	A disposizione
PCB dimensioni della scheda:	160 millimetri * 106 millimetri
Formato di caso:	273 millimetri * 228 millimetri * 65 millimetri