

## **Villa Tipo RFID 10 polegadas Kit Telefone cor vídeo porteiro com chuva-Cover Modelo: PY-V101-FD**

### **Função e Características:**

- \* Luxo lançar câmera ferro, tomar função foto, 300pcs imagem, bom design, CMOS ou sensor CCD, 6 luzes LED, nightvision salvar.
- \* Handfree monitor interno, de 7 polegadas TFT, imagem clara.
- \* Intercommunication, monitorando o exterior, desbloquear.
- \* Intercommunication está disponível entre a unidade interior e exterior.
- \* Brilho, chroma e anel ajustável.
- \* 3 acordes anéis da melodia para a opção.
- \* Duas câmaras podem ligado com quatro monitores. (Escolha diferente).
- \* Quatro fios, instalação de DIY
- \* Incluir em um jogo: Um monitor interno, uma câmera externa, adaptador de energia, manual do usuário, cabos.
- \* Detalhe da embalagem: Caixa de cor, 5 jogos em uma caixa.
- \* Montagem para o monitor e câmera Surface.
- \* Dimensão do monitor: 273 (L) x 181 (W) x 22 (H) mm.
- \* Dimensão Câmara: 96 (L) x 174 (W) x 45 (H) mm.
- \* Requisitos de fiação: 30m: RVV4 X 0,5 milímetros, 50M: RVV4 X 0,75 milímetros, 100M: RVV4 x 1,0 mm.

### **Parâmetros técnicos:**

- \* Iluminação de visão noturna à distância; mais de 2 metros
- \* Controle de Ganho: Automático
- \* Temperatura de trabalho: -10 °C -50 °C
- \* Iluminação: 0,1 Lux
- \* Ângulo da câmera: 92 C graus de ângulo amplo
- \* Tensão de entrada do adaptador: AC100-240V, 50Hz-60Hz
- \* Adaptador de tensão de saída atual: AC14.5V, 1200mA
- \* Converse tempo de atraso: 90S
- \* Monitor de tempo de atraso: 30S
- \* Dissipação: stand-by & lt; 0.5W, trabalhando & lt; 10W
- \* Umidade Relativa: 10% -90% (RH)