IE Веб-браузер / APP TCP / IP панель управления доступом к дверям 4 считыватель 4-дверный контроллер PY-4000

Бесконтактная компания IC-карт, Карточка RF карточки удостоверения личности RF оптовые продажи фарфора, цена системы контроля доступа

Параметры:

связь	TCP / IP, браузер IE, APP
Контролируемые считыватели(и из)	4шт
Контролируемая дверь реле:	4
Английский База данных, поддерживаемая программным обеспечением:	SQL
Установка времени открытия двери	1-600 секунд (регулируемый)
Максимальное количество контроллеров	неограниченный
Источник питания	12VDC; 4-7A
Потребляемая мощность печатной платы	Менее 100 мА
Формат ввода считывателя	Wiegand 26/34 бит (все устройства для чтения карт с совместимым протоколом, такие как EM, IC и т.
Эксплуатационная влажность	10-90% относительной влажности, без конденсации
Количество пользователей	20 000 пользователей
Вопрос о событии	Буферы (в автономном режиме) 100 000 буферов событий
Максимальное расстояние между контроллером и ПК:	Без ограничений
Максимальное расстояние для шины:	Зависит от сети
Максимальное расстояние (считыватель для контроллера)	100 метров, предлагайте в радиусе 80 метров
Максимальное количество контроллеров	неограниченный
Считыватель карт, датчик двери и кнопка:	Сетевые линии
Отношения регулятора	Каждый работает независимо и сохраняет свою собственную базу данных
Тревожный вход	программируемый
Программного обеспечения	английский
SDK	Доступный
Размер печатной платы:	160 мм * 106 мм
Размер корпуса:	273 мм * 228 мм * 65 мм