

Zutrittskontrolle RFID Kartenleser PY-CR31

## Lieferant:Uhf rfid Leser Modul Preis. Zutrittskontrollsystem Preis, Elektronisches Türschloss für Hotels

### Feature

- 125KHz Proximity MIFARE® Kartenleser
- Lesebereich: Bis zu 10CM (125KHz) / 5CM (MIFARE®)
- 26 / 34bit Wiegand (Standard)
- Einfache Montage auf Metalltürrahmen oder Pfosten
- Externe LED-Steuerung
- Externe Summerregelung
- Innen- / Außenbetrieb
- Solid Epoxy Topf
- Wasserdicht IP65
- Verpolungsschutz

### Spezifikation:

Modell	EM	
Lesebereich	Bis zu 10CM	
Lesezeit (Karte)	≤300ms	
Leistung / Strom	DC 6-14V / Max.70mA	
Eingangsanschluss	2ea (externe LED-Steuerung, externe Summer-Steuerung)	
Ausgabeformat	26bit Wiegand (Standard)	34bit Wiegand (Standard)
LED-Anzeige	2 Farb-LED-Anzeigen (rot und grün)	
Piepser	Ja	
Betriebstemperatur	-20 ° bis + 65 ° C	
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90% relative Feuchtigkeit nicht kondensierend	
Farbe	Schwarz	
Material	ABS + PC mit Beschaffenheit	
Dimension (B x H x T) mm	84,5 * 44 * 16,8	
Gewicht	55g	
Index des Schutzes	IP65	

### Drahtanschluss

Red DC 5V-16V

Schwarzes GND

Blau D1

Weiß D0

Braun BEEP

Grüne LED

Gelber Alarm