

Умные дома Вилла типа 7-дюймовый беспроводной видео домофон домофон PY-V806MJM11

Особенность:

1. 2.4 G Рабочая частота, с 300m длинный Расстояние на основе на без блок.
2. С микро обработка технологии, Авто пульт управления
3. 7-дюймовый TFT Цвет дисплей.
4. Открытый камеры с 0.3Мега пиксель.
5. Ясно Ночного видения, 24 Часы мониторинга, системы селекторной связи и Разблокировка через удаленный управления и т.д.
6. Крытый монитор с время дисплей
7. Встроенная Аккумуляторная литий батарея заряжена по мощность адаптер.
8. Можно быть Синхронизация с в компьютер и читать данных.
9. Владелец можно принять/сохранить/вид в картина, с хранения о 100 фотографии .
10. Монитор не только зависание на в стена и кабинет, но также место на в стол и Таблица.
11. Строить в 16 Аккорд мелодии.

Закрытый монитор технических параметров:

Экран:	7» TFT ЖК
Системы	PAL/NTSC (Необязательно)
Пикселей	960 * 480
Чувствительность	90dBm
Работа текущий	250 мА
Режим ожидания текущий	20-30 мА / 3.7V
Резервное копирование Батарея	Аккумуляторная литий батарея
Батарея Емкость	1350mAh
Режим ожидания время	120h
Мощность Поставка	AC100 ~ 240V, 50/60 Гц, 5 В ПОСТОЯННОГО ТОКА/1A
Мощность Потребление	6W
Беспроводная Расстояние	о 300m без блок
Работа Температура	-10° C ~ + 50° C
Хранения Температура	-20° C ~ + 60° C
Работа влажность	меньше чем 85%
Размер	22,5 * 12,8 * 2.3 см

Открытый CameraTechnical параметр:

Камеры Тип	1/4 Цвет CMOS OV7725
Пикселей	PAL: 628 * 582 NTSC:510 * 492
Резолюция	> 420 Линия
Системы	PAL/NTSC (Необязательно)
Фокусировки	3.6 мм
Просмотр Угол	92степень
Батарея	Аккумуляторная литий батарея
Батарея Емкость	1350mAh
Режим ожидания время	2 месяц
Адаптер Вход	AC100 ~ 240V, 50/60 Гц

Адаптер выход 5 В ПОСТОЯННОГО ТОКА/1А
Мощность Потребление 2W
Размер: (H) 168x(W) 110x(D) 65 мм

Пакет включает в себя:

- 1 * Открытый камеры
- 1 * крытый монитор
- 1 * адаптер переменного тока для наружной камеры
- 1 * адаптер переменного тока для внутреннего монитора
- 2 * аккумуляторная батарея
- 1 * USB кабель
- 1 * пакет винтов
- 1 * Руководство пользователя - Английский