

## PY-JS168 البطاقة الذكية بذاتها والتحكم في الوصول لوحة المفاتيح مع برنامج

### من Fetures:

1. JS168-MM "عفريتي" تتكامل مع مسجل الوقت، تحكم الباب الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحكم-باب واحد، وقارئ مع وحدة JS168-MM. تحكم الباب المزدوج
2. أنواع عطلة / مدة صلاحية 8 / AppSets متقدمة وظائف تحكم الباب: 32 فترات زمنية / 64 الساعة مجموعات / 16 البطاقة
3. APB عندما كان الجهاز خارج الخط، هناك نوعان من طبقات من الحماية.
4. التحكم عن بعد من أي نقطة الباب، ومختلف التنبيه الأحداث الوظائف. PIN بطاقة وبطاقة & أمبير فقط؛ تتوفر، PIN فقط.

### المعلمة الفنية

توفير البيانات	(سنة بعد انقطاع التيار الكهربائي 10)
القدرة على المحضر	(قطعة) تخصيص 25000
سعة بطاقة	(قطعة) تخصيص 2500
نوع البطاقة	(اختيارية MIFARE® بطاقة) EM بطاقة
رئيس القارئ الخارجي قياسي	وصيغ W26، W34 W44
المسافة التعريفي	(EM بطاقة) 10-20cm
سرعة القراءة	ثانية 0.2
وضع الاتصال	(هو اختياري TCP / IP) RS485
الشبكات قدرة	IP محدودة بسبب TCP / IP RS485 مجموعات من وضع وضع 255
العمل الجهد	8-25VDC
استهلاك الطاقة	W؛ It1 & العلامة
LCD عرض	128 64DOTS *
بعد	L120 * W88 * H18mm
الوزن	160G