

أنيقة ذكي بصمة قفل آمن مع لوحة المفاتيح بي-8908

: ميزات

1. مياارة كاملة من تكنولوجيا بصمات الأصابع؛ فإنه يمكن مقفلة بواسطة بصمة، كلمة أو مفتاح الميكانيكية.
2. يتم تشغيل المفتاح الإلكتروني والمفتاح الميكانيكي بشكل منفصل. عندما الجزء الإلكتروني من العمل قفل غير طبيعي، يمكن.
3. مفتاح ميكانيكي تجاوز لفتح.
3. قدرة تخزين عالية؛ فإنه يمكن إعداد ثلاث مجموعات ل 120 بصمات الأصابع التخزين. هناك "ماستر بصمات الأصابع".
- المجموعة (10 بصمة التخزين)، "عضو بصمة" مجموعة (90 بصمة التخزين) و "بصمات الأصابع" مجموعة (20 بصمة التخزين).
- أيضا، يمكن أن تكون مقفلة الباب من قبل 11 كلمة السر؛ تتكون كلمة المرور من "0" و "1" و "2" و "3"، ولكن "0" لا يسمح.
- "بالأرقام الأولى من كلمة المرور. كلمة المرور الافتراضية هي "12312312312".
4. مولتي-ديبولت نقر يعزز المرونة و أعلى الأمن. الحفرة والقفل مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.
5. مقبض قفل يمكن عكسها.
6. سيتم قفل لوحة المفاتيح تلقائيا مع 3 مرات من إدخال كلمة مرور خاطئة. لفتح لوحة المفاتيح، لا الضغط على أي زر في 3 ثوان.
7. تصميم مقاوم للرطوبة: الراتنج الايبوكسي هو غطاء على مجلس الكلور لمنع الدائرة على مجلس الكلور سوف تتضرر من.
8. قبل رطبة، هذه الميزة هو تعزيز حماية مجلس الكلور.
9. الإدارة الذاتية: يمكن للمستخدم إضافة، تحديث، حذف بصمة وكلمة المرور؛ وسهلة لإدارة.
10. يمكن تعيين وضع مرور للحد من فتح في كثير من الأحيان.
11. فتح طريقة مختلفة: مقفل بواسطة مزلاج الأمن، مؤمن بواسطة ديدبولت و مزلاج الأمن و قفل من الواجهة الأمامية.
12. سهل الاستعمال، فإنه لا يحتاج إلى إضاءة الكثير من الوقت للتعلم وإعادة تعلم عملية القفل.
13. امدادات الطاقة: يتم اعتماد مجلس إيك توفير الطاقة لاستخدامها في القفل. فإنه يمكن تشغيلها في عشرة آلاف مرات.
14. بواسطة 4 أجزاء من البطارية القلوية.
15. القفل يمكن تشغيلها باستخدام 6 فولت ~ 9 فولت البطارية مع اتصال خارجي منفذ امدادات الطاقة.
16. بصمة، لن تفقد كلمة المرور عند تغيير البطارية.
17. عندما الجهد غير كافية لبصمات الأصابع لفتح، كلمة السر يمكن استخدامها بدلا من ذلك. ولكن يرجى تغيير البطارية على.
18. الفور للحفاظ على قفل في التشغيل العادي.
19. تنبيه تنبيه: سوف تظهر الإضاءة جديلة مختلفة والتنبيه الصوت عند قفل في العملية.
20. لا يمكن تكرار المفتاح الميكانيكي حيث يتم الاحتفاظ بالمفتاح بواسطة حاوية رئيسية مختومة.

: ميزات تقنية

1. أقصى عدد من الأرقام لكلمة مرور مجموعة واحدة: 11 رقما
2. قدرة بصمة: 120
3. تسجيل قالب بصمات الأصابع: مرتين لكل بصمة لتوليد قالب
4. بصمة التحديث تلقائيا
5. يتم تخزين قوالب بصمات الأصابع تلقائيا
6. بصمة وقت التحقق أقل من 1 ثانية
7. N: التحقق - 1
8. %فر ≥ 1
9. %فار ≥ 0.0001
10. زاوية للتحقق الإصبع: أي زاوية
11. ميجا بكسل كموس الاستشعار 30
12. جهاز استشعار بصمة دبي: 500 دبي
13. مرة 1000H مقاومة الضرر من أجهزة الاستشعار عالية، على سبيل المثال. الاستشعار ليس الضرر مع تأثير قلم رصاص 4
14. A ثابت استهلاك الطاقة: أقل من 40
15. A استهلاك الطاقة الديناميكي: أقل من 200
16. امدادات الطاقة الشرط: 4 أجزاء من 1.5 فولت بطارية قلوية، 6 فولت التيار المباشر
17. دورة حياة البطارية: حوالي 10,000 مرة
18. واجهة خارجية تعمل بالطاقة 9V ~ 7V امدادات الطاقة: 4 قطع من البطاريات القلوية أ أو جنبا إلى جنب مع 6
19. الجهد المنخفض تنبيه: أقل من 4.5 فولت
20. تفعيل تشغيل المحرك: 0.5 ثانية
21. يؤدي الوقت بين قفل وفتح: 5 ثوان
22. C $+55^{\circ}$ ~ درجة حرارة التخزين: -10
23. تخزين الرطوبة: 10 ~ 98% ر
24. C 50° ~ درجة حرارة التشغيل: -10
25. RH %عملية الرطوبة: 45-85

: عروض الصور











