

RS485 oder TCP / IP-RF-Karte Tür Zutrittskontrolle und Zeitrecorder mit freier Software PY-JS268

Funktionsbeschreibung:

1. Funktionsbeschreibung: JS268-MM "Erlenkönig" wird mit der Zeit-Recorder, PWD Türsteuerung, Einzeltürsteuerung, Leser mit chinesischen Zeichen-Display und Doppeltürsteuerung integriert.
2. Erweiterte Türsteuerfunktionen: 32 Zeiten / 64 Zeit setzt / 16 AppSets / 8 Urlaubstypen / Gültigkeitsdauer der Karte.
3. wenn die Hardware off-line, gibt es zwei Schichten von APB Schutz.
4. Nur PIN, nur Karte und Karte & amp; PIN zur Verfügung stehen; Fernbedienung irgendeiner Tür Punkt, verschiedene Alarmereignisse Funktionen.

Die wichtigsten technischen Parameter :

Datensicherung	10 Jahre (nach Stromausfall)
Aufzeichnungskapazität	25.000 Stück (kundengerecht)
Kartenskapazität	2000-6000 Stück (kundengerecht)
Speicherkarten-Typ	EM-Karte
Externe Lesekopf Norm	W26, W34 und W44 Formate
Induktionsabstand	6-15cm
Lesegeschwindigkeit	0,15 Sekunden
Kommunikationsmodus	RS485 (TCP / IP ist optional)
Netzwerkfähigkeit	255 Sätze von RS485-Modus; TCP / IP-Modus ist auch die Anwendung.
Betriebsspannung	8-25VDC
Leistungsaufnahme	& Lt; 3W
LCD-Anzeige	28 * 64DOTS
Dimension	L133 * W90 * H * 28mm
Gewicht	200g