

4 zone incendio Convenzionale centrale di allarme

SPECIFICHE

* POWER AC

- 90 ~ 270 VAC, 50 Hz, 2,0 ampere.

- La sezione dei cavi: minima 14 AWG (2,0 mm²) con isolamento di 600 volt.

* BATTERIA

- Solo batterie al piombo sigillate.

- Circuito di carica massima: 27,6Vdc @ 0.8 amp per carica normale piatto.

- Capacità massima carica batterie: batteria 18AH.

NOTA: due 4AH batterie possono essere alloggiare in cabinet. Maggiore batterie richiedono una scatola batteria separata.

* Potenza totale del sistema 24 V: 3,0 ampere.

* Appliance di notifica (segnale) di potenza: 2,5 ampere.

* Corrente massima per NAC: 1,25 amplificatori (espandibile fino a 2,5 amplificatori).

* Capacità massima di ricarica della batteria: 18 AH.

Uscite ausiliarie

* Ripristinabili a quattro fili di potenza rilevatore di fumo @ 500 mA.

* Potenza non azzerabile @ 500 mA.


NOTA: La corrente totale di uscite di alimentazione ausiliarie e due CNA non deve superare 3,0 amp. .

* Integral Form-C allarme, guasto e relè di vigilanza, valutato a 2,0 ampere @ 30 VDC (resistivo), 2,0 ampere @ 30 VAC (resistivo).

CK1000
FIRE ALARM CONTROL PANEL

AC Power Fire Alarm Zone Deletion Sound1
 Battery Fault Sound Deletion Sound2
 Mute Supervisory Manual Sound3
 Silence Activate Automatic Sound4

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone9
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone10
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone11
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone12
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone13
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone14
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone15
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Zone16

 **CONVOY**