Biometrica serratura di impronte digitali con tastiera PY-3398

Caratteristiche

Perfetta combinazione di impronte digitali e la password, 3 modi per sbloccare. è possibile sia utilizzare impronta digitale, password o la chiave meccanica per aprire la porta; chiave meccanica indipendente può essere utilizzata se le parti elettroniche falliscono.
Supporta fino a 120 memoria le impronte digitali, e 1 la password;
Maniglia reversibile;
A prova di umidità design: PCB epossidica superficie incapsulato per evitare che l'umidità diffusi al fine di massimizzare la protezione del PCB;
Autogestione: è possibile aggiungere un nuovo utente, eliminare e inizializzare il blocco in qualsiasi momento;
Metodi internazionali standardizzati operative, all'utente non c'è bisogno di ri-imparare al momento dell'acquisto di un nuovo blocco;
US latch standard unico, rafforzato struttura interna; struttura colata serratura integrata;
Funzioni Anti-prelievo;
Batteria / alimentatore esterno: blocco delle impronte digitali è supportato da batterie alcaline AA quattro 1.5V che possono essere utilizzati circa un milione di volte; alimentazione esterna della batteria 6V ~ 9V può essere utilizzato anche quando a bassa tensione normalmente.
Allarme di bassa tensione: quando la tensione della batteria è bassa, l'allarme suona per notificare all'utente di sostituire le batterie alcaline tempestivo;
Segnale operativo e suoni suggerimenti: si può semplicemente capire lo stato della serratura dal segnale e suono diverso.

Caratteristiche Tecniche

Supporta fino a 120 impronte digitali, e 1 della password
Fingerprint registrazione modello due volte per ciascuna delle impronte digitali per generare un modello
Fingerprint aggiornamento automatico.
Modelli di impronte digitali vengono memorizzati automaticamente
Tempo di verifica: meno di 1 secondo
Metodo di verifica: 1: N
FRR: ≤ 1%
FAR: ≤0.0001%
Angolo per la posizione dito: Qualsiasi angolo
30 megapixel del sensore CMOS a colori
Risoluzione: 500 DPI
Sensore Anti-distruzione: matita 4H 20 centimetri di impatto continuo 1000 volte senza danneggiare
Il consumo di energia statico & lt; 10μA
Il consumo di energia dinamica & lt; 200 mA
Batteria alcalina quattro 1.5V di tensione di esercizio, 6-volt DC
La durata della batteria: circa un milione di volte (meno di 4,5 V)
Alimentazione 4 batterie alcaline AA o 6V ~ 9V alimentazione esterna
Apertura e chiusura del comando motore tempo di 0,5 secondi
Chiudere in 5 secondi automaticamente

L'immagine mostra

ADEL DIGITAL LOCK

3398
Fingerprint
Mechanical Key
Password

Gassner
2008