

4 zones Conventionele brandmeldcentrale

SPECIFICATIES

* AC POWER

- 90 ~ 270 VAC, 50 Hz, 2,0 ampère.
- Wire size: minimaal 14 AWG (2,0 mm²) met 600-volt isolatie.

* ACCU

- Alleen verzegelde lood-zuur batterijen.
- Maximale laadcircuit: 27.6VDC @ 0,8 amp voor gewone platte lading.
- Maximale acculader capaciteit: 18Ah accu.

OPMERKING: twee 4AH batterijen kunnen worden ondergebracht in de kast. Groter accu's vereisen een aparte accubak.

* Totaal 24 V systeem vermogen: 3,0 ampère.

* Melding apparaat (signaal) vermogen: 2,5 ampère.

* Maximale stroom per NAC: 1,25 ampère (uitbreidbaar tot 2,5 ampère).

* Maximale opladen van de batterij capaciteit: 18 AH.

Auxiliary Uitgangen

* Zelfherstelbare vier-draads rookmelder stroom @ 500 mA.

* Niet-zelfherstellende vermogen @ 500 mA.


OPMERKING: Totale stroom voor extra power output en twee NAC mag niet meer dan 3,0 ampère. .

* Integrale Form-C Alarm, Trouble en de Raad van relais, een vermogen van 2,0 ampère @ 30 VDC (resistief), 2,0 ampère @ 30 VAC (ohmse).

CK1000
FIRE ALARM CONTROL PANEL

AC Power Fire Alarm Zone Deletion Sound1
 Battery Fault Sound Deletion Sound2
 Mute Supervisory Manual Sound3
 Silence Activate Automatic Sound4

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone9
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone11
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone12
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone13
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone14
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone15
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zone16

 **CONVOY**