

7 inch draadloze kijkgaatje Viewer deurtelefoon Security Camera Home Automation System PY-V8501-B

Brede toepassingen, zoals villa's, appartementen, kantoren, hotels, openbare gebouwen, enz.

Kenmerken:

2.4GHz werken frequentie, werkafstand ongeveer 400meter zonder blok, robuuste anti-interferentie.

7 "TFT-kleurendisplay.

0.3Mega pixel camera.

Heldere nacht visie kan beeld vast te leggen in lage-verlichting omgeving.

Surveillance, draadloze unlock, hands-free bellen en praten.

Regen schild voor de outdoor-camera.

12 chord melodieën voor uw opties.

Indoor monitor kan automatisch foto's nemen en opslaan van maximaal 130 foto's met datum en tijd.

BL-5J batterij is vervangbaar en oplaadbaar.

Draadloze unlock controle ondersteunt de stroom in en uit ontgrendelmodus.

Monitor kan hangen aan de muur, kast, of plaats op het bureau, tafel, enz.

Tijd toont op het scherm.

Tijd, helderheid en praten volume zijn instelbaar.

Gevoelige touch-toets.

Een outdoor camera ondersteunt tot 3 indoor monitoren of één indoor camera ondersteunt tot 3 indoor camera's

Technische parameters:

Indoor Monitor:

Scherm: 7 "TFT LCD

Gevoeligheid: 90dBm

Werkende stroom: 250mA

Stand-by stroom: 20-30mA / 3.7V

Batterij: oplaadbare lithium batterij

Capaciteit van de batterij: 1250mAh

Standby-tijd: 120 uur

Adapter ingang: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Adapter output: 5V / 1A

Adapter type: US AU UK EU

Materiaal: Plastic

Afmetingen: Afmetingen: 235 * 130 * 27mm

Outdoor Camera:

Werken rate: 2402 ~ 2483.5MHz

Zendvermogen: 16 ~ 20 dBm

Camera: 1/3 "CMOS OV7725

Werkende stroom: 300mA

Stand-by stroom: 20 ~ 30mA

Batterij: oplaadbare lithium batterij

Capaciteit van de batterij: 1250mAh

Standby-tijd: 2 maanden

Adapter ingang: AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Adapter output: 5V / 1.0A

Adapter type: US AU UK EU

Pakket omvat:

- 1 * Outdoor camera
- 1 * Indoor-monitor
- 1 * AC-adapter voor outdoor-camera
- 1 * AC-adapter voor binnen-monitor
- 2 * Oplaadbare batterij
- 1 * Schroeven zak
- 1 * 3 pins kabel
- 1 * Gebruikershandleiding