

Zamak IC Contact Hotel deurvergrendeling PY-8001-1Y

Inleiding:

1. Het is gesmeed door zink legering, met een hoge veiligheid en degelijkheid de natuur.
2. Intellectuele ultradunne kleine kern slot, Hierdoor is het breken van de deur zo weinig mogelijk maken van gaten.
3. Gratis handvat, om te voorkomen dat de externe stress van het verpest de interne structuur. De levensduur is lang.
4. Wij testen elk printplaat om de levensduur te garanderen.
5. Gebrek aan spanning indicatie om schoothoek gebruikers dienen vervangen van de batterijen in de tijd.
6. Emergency Cards of mechanische toetsen worden gebruikt om deuren te openen in speciale situations.
7. Behoud van de laatste 256 platen van de deuren van circulair. Kennis van de dynamische op elk moment.
8. Het beëindigen van de open functies van verloren of appointed kaarten.
9. Vermelding niet clsoing deuren. Er zijn klokken in de interne onderdelen van de sloten om de met behulp van de tijd van de belangrijkste kaarten en het voorkomen van klanten door kosten te beheersen.
10. Onze software kan verduidelijken de administratie klassen van algemeen directeur, gebouwen, vloeren, service ruimtes en kamers. Autoriteit bevoegdheid is echt duidelijk.


Technische Specificaties:

1. Kaart van het Type: Duitse Siemens 4442 Card;
2. Card Reading Slot: Het is uit Taiwan gemaakt door super schuringsbewijs technologie;
3. Voeding: DC 6V, kan 4 stuks van No.5 alkaline batterijen worden gebruikt voor meer dan één jaar;
4. Circuit Chip: Duitsland PHILIPS Chip ingevoerd met originele verpakking;
5. Stroomverbruik:
 - Statische Voeding: $\leq 3 \mu A$
 - Card Reading Voeding: $\leq 20 \text{ mA}$
 - Deur openen Voeding: ongeveer 200 mA (laatste voor 0,3 s)
6. Werk Instellingen: Temperatuur: $-20 \sim + 70^\circ \text{C}$ Vochtigheid: $\leq 95\% \text{ RH}$
7. Gebrek aan Votage Indicatie: Het slot zal 3 verschillende geluiden te maken en de rode LED zal oplichten als het slot ontbreken van volatge wordt geopend, bovendien zijn kan het nog steeds worden geopend voor meer dan 50 keer.
8. Specialiteiten: uitgang wacht, vochtbestendig, fraudebestendige management, anti-statische elektriciteit: $> 15,000\text{V}$, het zorgt voor informatie in het slot niet ontbreken onder de interferentie van sterke statische elektriciteit.
9. Systeemconfiguraties: een computer (voorzien voor jezelf), een pak van software systeem van het maken van kaarten, een kaart-maker, kaarten, sluizen.
10. Van toepassing op: hotels, parkeerplaatsen, woonwijken, kantoor ingang bewaker, enz.

Let op:

Onze producten worden gedetecteerd door bevoegde diensten, zoals het ministerie van Openbare Veiligheid en krijg Europese Unie CE-attest en FCC en ROSH.

Installatie:



Wanneer u de bestelling plaatst, kunt u ons vertellen welke kant van het handvat heb je nodig voor de sluisen (rechts of links)

