

Умный дом Villa Тип 7-дюймовый беспроводной видео-телефон двери Система внутренней связи PY-V806MJM11

Характеристика:

1. 2.4G работа Частота, с 300 м долго расстояние основанный на без блок.
2. С микро-обработки технологии, Авто-пульт контроль
3. 7-дюймовый TFT цвет дисплей.
4. На открытом воздухе камера с 0.3Mega пиксель.
5. Ясно Ночного видения, 24 часов мониторинга, системы селекторной и размыкание через удаленный контроль и т.д.
6. Комнатный монитор с время дисплей
7. Встроенный Перезаряжаемый литий аккумулятор, заряженный по мощность Адаптер.
8. Может быть синхронизированный с компьютер и читать Данные.
9. Владелец может принять / сохранения / вид картина, с хранение о 100 фото ,
10. Монитор не только вешать на стена и кабинет, но также место на стол и Таблица.
11. Строить-в 16 аккорд мелодии.

Крытый монитор Технические параметры:

Экран:	7 " TFT ЖК-
Система	PAL / NTSC (Необязательно)
Разрешение	960 * 480
Чувствительность	90dBm
Рабочая ток	250mA
Ожидание ток	20-30mA / 3.7V
Резервная копия Аккумулятор	Перезаряжаемый литий аккумулятор
Аккумулятор мощность	1350mAh
Ожидание время	120h
Мощность Поставка	AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz, 5 В постоянного тока / 1A
Мощность Потребление	6W
Беспроводной расстояние	о 300 м без блок
Рабочая Температура	-10 ° C ~ + 50 ° C
Хранение Температура	-20° C~ + 60° C
Рабочая влажность	меньше чем 85%
Размер	22,5 * 12,8 * 2.3cm

Открытый CameraTechnical параметр:

Камера Тип	1/4 Цвет CMOS OV7725
Разрешение	PAL: 628 * 582 NTSC: 510 * 492
Разрешение	И GT; 420 Линия
Система	PAL / NTSC (Необязательно)
Фокус (мм)	3.6mm
Просмотр Угол	92степень
Аккумулятор	Перезаряжаемый литий аккумулятор
Аккумулятор мощность	1350mAh
Ожидание время	2 месяц
Адаптер вход	AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Адаптер выход	5 В постоянного тока / 1A

Мощность Потребление 2W

Размеры: (H) 168×(W) 110×(D) 65mm

Пакет включает в себя:

- 1 * Открытый камеры
- 1 * Крытый монитор
- 1 * AC адаптер для наружной камеры
- 1 * AC адаптер для внутреннего монитора
- 2 * аккумуляторная батарея
- 1 * USB кабель
- 1 * Пакет винтов
- 1 * Руководство пользователя - Английский