

Умный дом Villa RFID видео-телефон двери домофон PY-V101-FD

Характеристика:

- ◆ уличная камера с металлическим корпусом и крышкой дождя, classic гуманизованный дизайн
- ◆ громкой крышкой монитор, акрил переднюю панель, элегантный дизайн, 10.1inch экран TFT цвет с четким изображением
- ◆ Function: домофон, monitor, с двухсторонней разговаривать и разблокировать
- ◆ ИК ночного видения, и общаться между внутренним монитором для внутреннего монитора
- ◆ Цвет яркость и Том регулируемый
- ◆ Выберите мульти-мелодию на себя
- ◆ Может быть от 1 до 1,2,3,4 или 2, чтобы 1,2,3,4 система, удовлетворения различных требований
- ◆ Международный стандарт проектирование и изготовление, 4wire, легко install, DIY
- ◆ Применение: Вилла, дом, офис и т.д.

Технические параметры:

- ◆ Аудио искажения rate $\geq$ 50mW
- ◆ Время разговора: 90-х, контрольное время: 30s
- ◆ Напряжение питания на входе: 100-240 В 50 Гц - 60 Гц
- ◆ Выходная мощность питания: AC14.5V 1200mA
- ◆ Частотный диапазон: 300 ~ 3400 Гц $\pm$ 3 дБ
- ◆ Рабочее напряжение: DC15V $\pm$ 10%
- ◆ Разрешение: 200000 пикселей
- ◆ Потребляемая мощность: статическое состояние <0,5 Вт, текущее состояние <10W
- ◆ Установка: Outdoor камера скрытого монтажа, крышкой монитор поверхностный монтаж
- ◆ Крытый размер монитора: 273 (L) $\times$ 181 (W) $\times$ 22 (H) мм
- ◆ Открытый размер камеры: 96 (L) $\times$ 174 (W) $\times$ 45 (H) мм
Установочный размер: 80 (L) $\times$ 147 (W) $\times$ 36 (H) мм

Требование Подключение:

- ◆ 30M: RVV4 $\times$ 0,5 мм,,
- ◆ 50M: RVV4 $\times$ 0,75 мм
- ◆ 100M: RVV4 $\times$ 1,0 м

Примечание: при подключении больше монитор, на следующий внутренний монитора с RVV5